Если вы забыли текущий пароль от своей домашней Wi-Fi сети, попробуйте выполнить следующие действия:

1) В зависимости от операционной системы, на ПК, заходим "Панель управления" - Центр управления сетями и общим доступом" - "Изменения параметров адаптера"

🔿 🐘 🛧 😨 🤉 Панель уг	правления » Сеть и Интернет » Центр	управления сетями и общим доступом	~	
Панель управления — домашняя страница	Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений			
	Просмотр активных сетей			
Изменение параметров адаптера		Тип доступа: Интернет Подключения: 💡 Ethernet		
Изменить дополнительные параметры общего доступа	Общедоступная сеть	📶 Беспроводная сеть		
Параметры потоковой передачи мультимедиа	Изменение сетевых параметров			
	🙀 Создание и настройка нов	Создание и настройка нового подключения или сети		
	Настройка широкополосного, к маршрутизатора или точки дост	юго, коммутируемого или VPN-подключения либо настройка и доступа.		
	Устранение неполадок	Устранение неполадок		
	Диагностика и исправлени неполадок.	ие проблем с сетью или получение сведений об устранении		

2) В открывшемся окне находим ярлык "Беспроводное подключение" или "Беспроводная сеть", нажимаем правой кнопкой мыши на нем, выбираем пункт "Состояние", в следующем окне пункт "Свойства беспроводной сети"

3) В появившемся новом окне, сверху выбираем вкладку "Безопасность" и ставим галочку "Отображать вводимые знаки"

Может потребоваться ввести пароль от входа в систему (Windows)

Сетевые подключения		-		×
Упорядочить • Подключение к Ethernet Realtek PCIe GbE Family Contr	ия > Сеть и Интернет > Сетевые подключения Отключение сетевого устройства Диагностика подключения Беспроводная сеть 1 аlexnet 1 D-Link Wireless 108G DWA-320 D Свойства беспроводной сети alexnet × Подключение Безопасность Тип безопасности: WPA2-Personal × Ключ безопасности: MPA2-Personal × Ключ безопасности сети 3 Сображать вводиные знаки	Состояние Беспроводная сеть Х Общие Подключение: Интернет Рич4-подключение: Без дост упа к сети Окранет Рич4-подключение: Без дост упа к сети Остояние среды: Подключено SSID: аlexnet Длятельность: 12 дней 22:34:56 Скорость: 54.0 Мбит/с Качество октнала: Сведения Свойства беспроводной сети Актиченость Байт: 266 661 930 48 142 662	2 =	P
		Свойства Отключить Диагностика Закрыть		

4) В строке "Ключ безопасности сети" будет отображаться текущий пароль от домашней сети.

5) Если Вам нужно изменить текущий пароль от Wi-Fi, это можно сделать только в настройках Вашего роутера.